



Phần mềm ghi hình camera Onvif

SmartNVR-MV

FlexWATCH SmartNVR là giải pháp phần mềm quản lý video cho phép bạn đồng thời xem, lưu trữ và thoát, video và dữ liệu trên trình duyệt Web. SmartNVR có thể điều khiển nhiều màn hình để cung cấp chức năng ma trận ảo SmartNVR có thể quản lý nguồn cấp dữ liệu video từ nhiều địa điểm trên khắp thế giới.

Các tính năng chính

- Giám sát live & playback trên trình duyệt web, hỗ trợ multi monitor, max. 128 kênh ngõ vào, độ phân giải max. 4K. Hỗ trợ FlexWATCH & ONVIF nén hình H.264, MPEG-4, M-JPEG
- Hỗ trợ audio 2 hướng, điều khiển PTZ
- Hỗ trợ lưu trữ NAS
- Chế độ ghi hình: bình thường, sự kiện, lịch trình & sự kiện, lựa chọn stream
- Phân phối lại video (Proxy), broadcast audio, điều khiển NVR khác qua mạng, xem lại video trên thẻ nhớ camera
- Tích hợp được POS/ ATM, phân tích video
- Hỗ trợ phần mềm ứng dụng CMS, giám sát cảnh báo, giám sát bản đồ

Video stream	
Số kênh	Max. 128 kênh
Giao thức	ONVIF
Nén hình	H.264, MPEG-4, M-JPEG
Độ phân giải	4K
Stream	Video, Audio, Data
Khả năng decoding	Max. 3.840fps / 128ch
Ghi hình & phát lại	
Độ phân giải	4K
Tốc độ ghi hình	Max. 3.840fps / 128ch
Cài đặt ghi hình	Chế độ ghi I-frame, ghi liên tục, ghi theo sự kiện, ghi thời gian biểu
Sự kiện	Bình thường, sự kiện, lịch trình & sự kiện, lựa chọn stream
Tìm kiếm video	Tìm kiếm theo lịch, dòng thời gian, khoảng thời gian, điều kiện theo sự kiện & thời gian
Mạng	
Bảo mật	IP Filtering, HTTPS, Encrypted & Basic Authentication, Management White List
Hỗ trợ giao thức	HTTP, RTP/RTSP(Uni/Multicast), TCP/IP(v4/v6), UDP, FTP, Telnet, HTTPS, RARP, SNMP, DHCP, NTP, SMTP client, uPnP, Zeroconf
DDNS	Hỗ trợ DDNS miễn phí
Kết nối	-
Tích hợp hệ thống	
Giao tiếp lập trình	Video proxy, Audio proxy, PTZ proxy, DI/DO proxy
Điều khiển PTZ	Pan & Tilt 8 hướng, Thu phóng + - , Autopan, Cài đặt trước 256, Chế độ tour liên tục & bước
Sự kiện kích hoạt	Phát hiện chuyển động, camera kết nối/ ngắt kết nối, camera boot xong

Sự kiện thực thi	Bộ đệm trước + sau cảnh báo. Tải lên FTP, gửi thông báo Email
Relay Server	-
Chức năng khác	Phân phối lại video (Proxy), broadcast audio, điều khiển NVR khác qua mạng, xem lại video trên thẻ nhớ camera
Vận hành	Chuột, PC keyboard, FW1200-TX keyboard
Kết nối	-
Âm thanh	
Nén âm thanh	G.711 , G.723
Audio stream	2 hướng
Kết nối	-